

直流地絡過電圧継電器(64P)

■ 概要

直流き電用変電所構内地絡を検出する保護継電器



【液晶】各種表示・設定部

デバイス	電圧設定範囲 (刻み値)	時間設定範囲 (刻み値)
64P1	50V ~ 350V (10V)	0s ~ 10s (1s)
64P2	150V ~ 450V (10V)	0s ~ 1s (0.1s)
64P0 (64P3)	0V ~ 300V (10V)	0s ~ 180s (1s)

64P動作電圧整定値

■ 特長

- ・ 検出電圧・時限を細かく設定
- ・ レール電位を常時監視し電流伝送(4 - 20mA)
- ・ 自己診断機能